

Elektro-Türöffner 1705-----E41



Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Vorteilspunkte im Überblick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Symmetrische Bauform

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

Spannung	12V DC 100%ED
DIN Richtung	Universal
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Diode (05)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	3500 N
Höhe	75 mm
Breite	20,5 mm
Tiefe	28 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Betriebsspannung Toleranzbereich	± 1 V
Nennwiderstand	44 Ω
DC-Stromaufnahme (50% Restwelligkeit)	260 mA
DC-Stromaufnahme (stabilisiert)	270 mA
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit)	30 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	10 N
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 1 V

EAN-Nummer

4042203147201

Artikelnummer

1705-----E41

